DACH

PIĘTRO I

PARTER

ROZDZIELNICA GŁÓWNA
RG
Pi=245,1 kW
Pz=111,5 kW
Pp=115,0 kW

ZESTAW ROZDZIELNIC RP11
Pz=7,7kW RPO2-K
Pz=8,3 RPO2-S

ZESTAW ROZDZIELNIC RP12
Pz=9,8kW RPO2-K
Pz=8,2 RPO2-S

ZESTAW ROZDZIELNIC RP01
Pz=10,9kW RPO1-K
Pz=8,0 RPO1-S

ZESTAW ROZDZIELNIC RP02
Pz=5,0kW RPO1-K
Pz=8,5 RPO1-S

OBIEKTY W TERENIE
Pz=14,,2kW
R-S1
Pi=10kW
R-S2
Brama wjazdowa 4kW
Brama wjazdowa 4kW
Oświetlenie zewnętrzne 2,5kW

Centrala wentylacyjna 15,5kW
Centrala wentylacyjna 2,1kW
Centrala wentylacyjna 5,5kW
Pompa ciepła 5,8kW

Pi=10,0kW Syrenka tel.
Pz=4,5kW RWC

UPS 40kVA / Legrand
SPD T1 3+1 / 25kA
PowerCommand Panel zdalnego wskaźnika pracy agregatu prądotwórczego
Sygnalizacja pracy/awarii agregatu
Wizualizacja poziomu paliwa
CENTRALNY TEST OPRAW AWARYJNYCH

POŁ. WYR. ŁAZIENEK Z BRODZIKIEM LUB WANNĄ
POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE LOKALNE
KONSTRUKCJE STALOWE BUDOWLANE
INSTALACJA WENTYLACJI
INSTALACJA WODY DESZCZOWEJ
INSTALACJA KANALIZACJI
INSTALACJA WODNA
INSTALACJA GAZOWA
INNE ELEMENTY OBCE PRZEWODZĄCE

GŁÓWNA MAGISTRALA POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH
MAGISTRALA POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH TELETECHNICZNYCH

KONSTRUKCJE STALOWE BUDOWLANE
INSTALACJA WENTYLACJI
KONSTRUKCJE WSPORCZE KORYTEK I DRABIN ELEKTRYCZNYCH
INSTALACJA WODY DESZCZOWEJ
INSTALACJA KANALIZACJI
INSTALACJA WODNA
INSTALACJA GAZOWA
PROWADNICA DŹWIGU
INNE ELEMENTY OBCE PRZEWODZĄCE

Fe/Zn/C/4 mm2 – uziom otokowy
Rz<=2,78ohm
Rz<=1ohm

UWAGA:
Pi= moc zainstalowana
Pz= moc szczytowa
Pp= moc przyłączeniowa
* – PLOMBOWAĆ

SYSTEM TN-S

SYSTEM ZABEZPIECZEŃ OD PORAŻEŃ SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

PROJEKTOWANY AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY W OBUDOWIE WYCISZONEJ C220 05e(QSB705) 200kVA wyposażyć w moduł kontroli poziomu paliwa

Automatyka agregatu oraz ładowanie baterii

Linie kablowe wykona Zakład Energetyczny

Rz<=5ohm

SZR Sterownik MAX-1S EATON(MOELLER)

YKY 3*2,5 (SYGNAŁ START/STOP SZR)

YKY 3*2,5 – zasilanie potrzeb własnych agregatu

YKSY 12*2,5 – monitoring agregatu

YDY3*1,5

LZ–2 YKY 4*185

LZ–1 YAKY 4*240

PROJEKT WYKONAWCZY - INSTALACJE ELEKTRYCZNE BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W JAROCINIE	
adres: Jarocin, obręb Bachorzew, działka: 316/2	
inwestor: KWP w Poznaniu, adres: ul. Kochanowskiego 2a, 60 - 844 Poznań.	
SCHEMAT ZASILANIA RG	
nr rys. E-13	projektant: mgr inż. Maciej Śliwa upr. nr WKP/0188/POOE/11
	sprawdzający: mgr inż. Ryszard Konieczka upr. nr 302/81/Pw
skala -	Wszelkie prawa zastrzeżone VOWIE STUDIO PLUS
	data 02.2014.